



Розумний

Розумний контроль нульового експорту



Простий

Проста інсталяція на об'єкт



Надійний

Підвищення безпеки за допомогою модуля блискавкозахисту

Технічні характеристики	SmartLogger3000C01
Керування пристроями	
Макс. Керованих пристроїв	80
Комунікаційний інтерфейс	
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 м
MBUS	Без MBUS
2G / 3G / 4G ¹	LTE(FDD): B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 МГц GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц ²
Цифровий / Аналоговий вхід / вихід	DI x 4, DO x 2, AI x 4
Активний DO	12 В, 100 мА (з'єднання з реле, сенсором)
Комунікаційний протокол	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645
Взаємодія	
LED	LED Індикатор x 3 – RUN, ALM, 4G
WEB	Вбудований Web
USB	USB 2.0 x 1
APP	Зв'язок по WLAN для введення в експлуатацію
Середовище	
Робочий діапазон температур	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Діапазон температур зберігання	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Робоча відносна вологість	5% ~ 95%
Макс. робоча висота	4,000 м (13,123 фут.)
Електричні характеристики	
Блок живлення AC	100 В ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц
Блок живлення DC	12 В / 24 В
Енергоспоживання	Типово 8 Вт, Макс. 15 Вт
Механічні характеристики	
Розміри (ШxВxГ)	225 x 160 x 44 мм (8.9 x 6.3 x 1.7 дюйм., без монтажних вушок та антени)
Вага	2 кг (4.4 фунт.)
Ступінь захисту	IP20
Варіанти встановлення	Настінне кріплення, кріплення на DIN-рейку, настільне кріплення

*1: При встановленні всередині металевого ящика знадобиться подовжена антена.

*2: Для отримання списку рекомендованих мобільних операторів та детальної інформації про підтримувані частоти, будь ласка, звертайтеся до місцевих дистриб'юторів.